

## Ravni priključak Serija C-G



Osnovno tijelo s maticom i rezni prsten




B4-Rezni prsten




B3-Rezni prsten

|                        |                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Izvedba                | Priključak s rezanim prstenom s B3 ili B4-reznim prstenom                      |
| Vanjski promjer cijevi | 4...42mm                                                                       |
| Materijal              | Čelik pocinčan                                                                 |
| prema norma            | EN ISO 8434-1 (DIN 2353)                                                       |
| Medij                  | neutralne tekućine i plinovi, koji ne napadaju upotrijebljene materijale       |
| Temperatura medija     | B3-Rezni prsten -40...+120°C<br>B4-Rezni prsten NBR -35...+100°C (FKM na upit) |
| Radni tlak             | Nazivni tlak prema tablici                                                     |


### Dimenzije



Osnovno tijelo



s B4-reznim prstenom



s B3-reznim prstenom

| Seriya | PN [bar] | Ø Cijev | L1 | L2 | L3 | CH1 | CH2 | Tip Osnovno tijelo | Tip s B4-prstenom | Tip s B3-prstenom |
|--------|----------|---------|----|----|----|-----|-----|--------------------|-------------------|-------------------|
| LL     | 100      | 4       | 20 | 12 | 31 | 12  | 10  | C-G04LLX           | -                 | C-G04LL           |
|        |          | 6       | 20 | 9  | 32 | 12  | 12  | C-G06LLX           | -                 | C-G06LL           |
|        |          | 8       | 23 | 12 | 35 | 12  | 14  | C-G08LLX           | -                 | C-G08LL           |
| L      | 500      | 6       | 24 | 10 | 39 | 12  | 14  | C-G06LX            | C-G06ZL           | C-G06L            |
|        |          | 8       | 25 | 11 | 40 | 14  | 17  | C-G08LX            | C-G08ZL           | C-G08L            |
|        |          | 10      | 27 | 13 | 42 | 17  | 19  | C-G10LX            | C-G10ZL           | C-G10L            |
|        | 400      | 12      | 28 | 14 | 43 | 19  | 22  | C-G12LX            | C-G12ZL           | C-G12L            |
|        |          | 15      | 30 | 16 | 46 | 24  | 27  | C-G15LX            | C-G15ZL           | C-G15L            |
|        |          | 18      | 31 | 16 | 48 | 27  | 32  | C-G18LX            | C-G18ZL           | C-G18L            |
|        | 250      | 22      | 35 | 20 | 52 | 32  | 36  | C-G22LX            | C-G22ZL           | C-G22L            |
|        |          | 28      | 36 | 21 | 54 | 41  | 41  | C-G28LX            | C-G28ZL           | C-G28L            |
|        |          | 35      | 41 | 20 | 63 | 46  | 50  | C-G35LX            | C-G35ZL           | C-G35L            |
|        |          | 42      | 43 | 21 | 66 | 55  | 60  | C-G42LX            | C-G42ZL           | C-G42L            |
| S      | 800      | 6       | 30 | 16 | 45 | 14  | 17  | C-G06SX            | C-G06ZS           | C-G06S            |
|        |          | 8       | 32 | 18 | 47 | 17  | 19  | C-G08SX            | C-G08ZS           | C-G08S            |
|        |          | 10      | 32 | 17 | 49 | 19  | 22  | C-G10SX            | C-G10ZS           | C-G10S            |
|        | 630      | 12      | 34 | 19 | 51 | 22  | 24  | C-G12SX            | C-G12ZS           | C-G12S            |
|        |          | 14      | 38 | 22 | 57 | 24  | 27  | C-G14SX            | C-G14ZS           | C-G14S            |
|        |          | 16      | 38 | 21 | 57 | 27  | 30  | C-G16SX            | C-G16ZS           | C-G16S            |
|        | 420      | 20      | 44 | 23 | 66 | 32  | 36  | C-G20SX            | C-G20ZS           | C-G20S            |
|        |          | 25      | 50 | 26 | 74 | 41  | 46  | C-G25SX            | C-G25ZS           | C-G25S            |
|        |          | 30      | 54 | 27 | 80 | 46  | 50  | C-G30SX            | C-G30ZS           | C-G30S            |
|        |          | 38      | 61 | 29 | 90 | 55  | 60  | C-G38SX            | C-G38ZS           | C-G38S            |



